

Nexus N Fx D500

Nikon D500対応のハウジングNexus N Fx D500です。ポートマウントはM4です。



Nexus N Fx D500の主な仕様

適応カメラ	: Nikon D500	重量	: 約1,910g (陸上 グリップ除く)
ボディ色	: シルバー		: 約2,290g (陸上 グリップ含む)
実用耐水深	: 75m	寸法	: (幅×高さ×奥行き)
材質	: 耐蝕アルミ合金鋳物		: 約317×189×135mm

▼ 主な特長

- Nexus N は、互換性を備えたボディの実現を目指し、統一化した Nikon 対応ハウジングです。外観、ボディサイズはこれまでの Nikon K11 シリーズと同じです。
- 外部ストロボシステムは、光接続と電気接続が同時に使用できる、Nexus シンクロシステムを採用しています。
 - 光接続
X 同調のみ可能です。ストロボの TTL 自動調光は使用できません。
ストロボが発光可能状態の間、連写が可能です。
 - 電気接続
純正スピードライト SB-400 を収容した Nexus WSB-400 で i-TTL 調光が、従来のニコノス 5 ピン対応ストロボではマニュアル発光が可能です。
 - 作動について
本システムは、光信号対応ストロボ、ニコノス型 5 ピン対応ストロボ全機種に対して、正常な作動を保証するものではありません。事前の動作確認等ご要望がございましたら、お気軽にお申し付けください。
- ファインダーは丸窓の D500 に最適なピックアップファインダーです。補正範囲 ±2 までの、視度調節機能もあります。
- 適応ポートは Nikon M4 です。
- 意図しないボディの腐蝕を防ぐための取組みとして、亜鉛プレートをフロントボディ、リアボディの両方に取付けました。

▼ 概要

品名	品番	光 Fiber Optic	電気 Sync Cord	ファインダー	適応ポート	価格
NNFx D500	42676	2灯	2灯	ピックアップ	M4	¥343,200 (税抜 ¥312,000)

▼ その他の情報

- Nexus N Fx D500 では以下の機能が使用できません。
 - プレビューボタン
 - Fn1 ボタン
 - フォーカスポイントロックレバー
 - レリーズモードダイヤル
 - サブセレクターの上下左右
 - 視度調節ノブ

▼別売アクセサリ

- | | | | |
|---|---------------------------------|----------|------------------------|
| ① 外部拡張 AF-ON ボタン | 品名：GKAFONK11D850 | 品番：42686 | 価格：¥13,200 (税抜¥12,000) |
| グリップから手を離さずレバーで AF-ON ボタンを操作する、外付けタイプのアクセサリです。 | | | |
| ② AF/MF 切換え機能付きフォーカスノブ | 品名：FK5-3-T2 | 品番：20259 | 価格：¥13,750 (税抜¥12,500) |
| AF 撮影時に、フォーカスギアの駆動を切り離すことにより、レンズへの影響を取り除きます。
AF 撮影時にフォーカスリングが回転する、AiAF Fisheye Nikkor 16mm F2.8 や SIGMA15mm F2.8 FISHEYE などのレンズに便利な機能です。 | | | |
| ③ レンズリリースボタン | 品名：LRB-01 | 品番：43232 | 価格：¥11,000 (税抜¥10,000) |
| レンズ取外しボタンを操作します。ハウジングにカメラをセットしたままでレンズ交換が可能です。 | | | |
| ④ Nexus45 度ファインダーII | 品名：Nexus45 ファインダーII -(マイナス) 4 | 品番：20680 | 価格：¥63,800 (税抜¥58,000) |
| ⑤ Nexus ストレートファインダーII | 品名：NexusストレートファインダーII -(マイナス) 4 | 品番：20671 | 価格：¥85,800 (税抜¥78,000) |
| ⑤ ボディキャップ | 品名：BC-4M6 | 品番：42619 | 価格：¥6,600 (税抜¥6,000) |

Nexus N Fx D500 操作部と機能

操作部の名称及び機能はカメラに対応しています。

●: 標準機能 □: オプション機能

●ポート取付け指標

●シャッターボタン

●防蝕亜鉛プレート
意図しない腐蝕を防ぐために、ボディとTスライドベースの間に挟み込まれています。

●Tスライドベース
Nexus アーム (別売品) などのアクセサリが取り付けられます。

●サブコマンドダイヤル

●ポートマウント
M4です。

●光ソケット1・2

光ケーブルを接続し、LEDの発光を外部ストロボに伝達します。X同調のみ可能です。TTL自動調光は使用できません。

●フォーカス/ズームノブ

単焦点レンズのピント合わせをします。ズームレンズでは画角の操作をします。レンズにはフォーカスギア(ズームギア)が必要です。

□AF/MF切替え機能付きフォーカスノブ
AF撮影時にはノブを引いて、駆動を切り離すことができます。

●AFモードボタン

□レンズ取外しボタン

ハウジングにカメラをセットしたままレンズ交換が可能です。

●フォーカスモードセレクター

●ピックファインダー

ファインダー像を縮小し、全視野を確認しやすくなっています。+2度の視度調節機能も備わっています。カメラのファインダー部にピックアップレンズカメラ側の取付けが必要です。

●削除ボタン


●MENUボタン

●/ ? ボタン

●ラッチ

左右2箇所フロントボディとリアボディを固定します。

● ボタン

● ボタン

●OKボタン

●Fn2ボタン

●モニターウインドウ

見やすい大型のウインドウはNexusの特長です。大きな視認性を持ち液晶モニターを確実にサポートします。

●電気ソケットサブ
2灯目の電気ソケットです。

●Nexus グリップ

スクリュー1本で簡単に着脱できます。上面にはNexusアーム(別売品)などのアクセサリを取付けるためのネジ穴が設けてあります。

●WBボタン

● ボタン

●QUALボタン

●MODEボタン

● ボタン

●Tスライドベース

●AF-ONボタン

□外部拡張AF-ON

グリップを持ったままレバーで操作ができます。

●サブセレクターボタン

サブセレクターの中央を操作します。上下左右は操作できません。

●マルチセレクターボタン

マルチセレクターの4方向と中央のボタンを操作します。

● ボタン

● ボタン

●ライブビューセレクター
レバーを合わせます。

● ボタン

中央のボタンを押して操作します。

●電気ソケットメイン

ニコノス5ピン対応の電気ケーブルを接続し、i-TTL調光対応のストロボではTTL自動調光可能です。これ以外のストロボではX同調のみ可能です。

●電源スイッチ

●ISOボタン

●動画撮影ボタン

● ボタン

●コマンドダイヤル

●防蝕亜鉛プレート

意図しない腐蝕を防ぐために、ボディとTスライドベースの間に挟み込まれています。

